

專業氣質 不同凡響

SMP 508K/SMP 528K *Portable Two-Way Radio*

- 射頻輸出功率4W
- 音頻輸出功率1W
- VOX / iVOX免持通話
- 軟件寫頻，有線複製
- FM收音機
- 語音加密
- 可依業主需求訂製特殊規格機器
供投標用，附原廠特殊規格型錄
出廠證明文件
- UHF 400-470MHz
VHF 136-174MHz



適用於：大型民用及商用物業、賓館及零售業、倉儲業、建築業

製造商： **MOTOROLA** 上海摩托羅拉通信產品有限公司

代理商：伸浩企業有限公司

**MOTOROLA****主要功能****SMP508/SMP528**

電腦編程/有線複製
雙音多頻編碼
語音加密/壓擴
9級靜噪控制
掃描/優先掃描
繁忙信道鎖定

省電功能
倒頻
VOX聲控免持
聲控靈敏度
聲控發射延時
發射限時

呼叫功能
低壓警報
監聽
寬窄帶選擇
高低功率選擇
收發異頻

頻率步進選擇
△ 液晶顯示
△ 四種信道模式
△ 白色背光
△ 數字鍵盤
△ 手動編程

△ 身份碼顯示
△ 差頻設置
△ FM收音機

△ 僅適用於SMP528

技術規格**一般規格**

頻率範圍*	UHF 400~470MHz 350~390MHz VHF 136~174MHz
信道數	16 (SMP508) / 128 (SMP528)
模擬/數字亞音頻	50QT/105DQT
工作電壓	DC 7.4伏
工作溫度範圍	-20°C~+50°C
電池類型	1200mAh (鋰電池)
電池使用時間	≥8小時
外形尺寸(高×寬×厚)	130×58.5×48毫米(含皮帶夾, 無天線)
重量(含電池、天線)	245克 (SMP508) / 260克 (SMP528)

接收

靈敏度	-119dBm (0.25μV)
鄰道選擇性	60dB@25KHz
互調	>55dB
信噪比	≥40dB@25KHz
接收雜散	≤7.5μW
阻塞	≥85dB
音頻失真	≤5%
音頻輸出功率	1000mW@8Ω

发射

RF輸出	H:4W/L:2W
頻率穩定度	±2.5 PPM
調頻和噪聲	≥40dB@25KHz
調製限制	≤±5.0KHz@25KHz
鄰道功率	65dBc
調製特性	±3dB
雜散射頻分量	≤7.5μW
音頻失真	≤5%

標準附件

鋰電池



充電座



電源適配器



皮帶夾



天線



手繩

**可選附件**

電腦編程線



耳機



(相關附件請以實物為準, 以上圖片僅供參考)

*頻率的可用性受國家法律和法規的制約

CMIIT ID: 適用於UHF的403-404.5MHz, 410-423.5MHz及450-470MHz

SMP508: 2010FP2924

SMP528: 2010FP2923

VHF及350MHz的上市時間敬請期待

* 表列所有規格均為典型規格, 如有變更, 恕不另行通知。